

Совместимость модулей сопряжения МСЦ с видеодомофонами:

Таблица брендов, прошедших по моделичную проверку совместимости с модулями сопряжения МСЦ.

Производитель	Степень совместимости
CTV	Полная, есть поддержка технологии HOOK
Tantos	Полная
Polyvision	Полная
Optimus	Полная
Falcon Eye	Полная
Slinex	Полная
Fort	Полная
Quantum	Полная
Major	Полная
NoviCam	Полная
Fox	Полная
Anvizor	Полная

Таблица брендов, которые не тестировались нашей компанией. Совместимость с модулями сопряжения МСЦ ожидается, но не гарантируется.

Производитель	Ожидаемая совместимость	Совместимые модели	Примечание
---------------	-------------------------	--------------------	------------

Commax	Большинство	CDV-35A, CDV-35HM, CDV-35HD, CDV-70K, CDV-70U, CDV-71AM, CDV-72BE	Модель DPV4-MTN не совместима
Косом	Большинство	KCV-401EV, KCV-A374	Требуют наличия видеосигнала на входе Для модулей ниже v1e - доработка узла вызова.
SKYBEAM	Ограничена Работает с МСЦ версии 1g и 1h при условии подключения модуля на второй порт и без вызывной панели. Для МСЦ последующих версий требуется доработка узла вызова.	"Aphros" Арт.94706MP (прошивка версии K7SD181222RX10_57)	Описание: среднеразмерный видеодомофон со встроенным блоком питания и сбалансированным полудуплексом на очень хорошей громкости, микрофон расположен спереди, в правой верхней четверти. Предусмотрены два порта для подключения вызывных панелей и два входа для видеокамер. Пробуждение "от косога взгляда" (Панель1 - 4.2v/220кОм, панель2 - 4.2v/220кОм), программного противополевого фильтра на данной прошивке не обнаружено. При подключении ёмкостной нагрузки появляется отзвон в виде ложного вызова после завершения разговора. При вызове играет мелодию, продолжительность и громкость которой настраивается в трёхзонном расписании. Напряжение с модуля полностью не снимает: на первом порту всё время присутствует 12.6 вольт (с модулем сопряжения не совместимо), на втором остаётся 4.8 вольт в режиме ожидания. Время разблокировки двери настраивается в пределах от 1 до 10 секунд. Имеются

			отключаемые сервисы Голосового Сообщения перед открыванием двери и Детектора Движения (не совместим с модулями сопряжения). Кнопки "Отбой" нет, сброс вызова осуществляется двумя нажатиями на кнопку "Ответить".
Securic	Большинство	AC-335	По громкости все отлично, в оба направления. Ничего не свистит, не фонит. Даже не пришлось дополнительно настраивать звук на МСЦ. Дверь открывается.
Kenvei	Большинство		Для модулей ниже v1e - доработка узла вызова.
RVi	Большинство	RVi-VD1 LUX, RVi- VD2 LUX	Для модулей ниже v1e - доработка узла вызова. Модель RVi-VD1 LUX тестировалась в офисе. Для работы с моделью RVi-VD2 LUX требуется модуль 1g.

**Таблица брендов, которые не работают или работают
нестабильно с модулями сопряжения МСЦ.**

Производитель	Модель	Степень совместимости	Примечание
Hyundai	Большинство	Не совместим	Несоответствие стандартам Commax
Gardi	Большинство	Не совместим	Несоответствие стандартам Commax
Eplutus	Большинство	Не совместим	Несоответствие стандартам Commax

Evology	Большинство	Не совместим	Несоответствие стандартам Commax
Samsung	Большинство	Не совместим	Несоответствие стандартам Commax