

MC-VZ Pro БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ

ВИДЕОДОМОФОНА С ПОДЪЕЗДНЫМ ДОМОФОНОМ КООРДИНАТНОГО ТИПА

Блок **MC-VZ Pro** предназначен для подключения любой модели видеодомофона таких марок, как **TANTOS, SLINEX, CTV, KOCOM, FALCON, QUANTUM, COMMAX KENWEI** и аналогичных им по принципу работы, к подъездным **координатно-адресным** домофонам типа **ЭЛТИС, ЦИФРАЛ, ВИЗИТ, МЕТАКОМ** и т.п. Через блок сопряжения к одному из входов монитора абонентского видеодомофона подключается подъездная разговорная линия с видеокамерой уличного наблюдения и квартирная вызывная видео панель (блок вызова).

Необходимого уровня звука, от подъездного домофона, добиваются настройкой громкости динамика и усиления микрофона, вращая соответствующие регуляторы через отверстия в верхней крышке блока сопряжения. В случае отсутствия видеокамеры подъездного домофона (дополнительная камера) для корректной работы некоторых моделей мониторов потребуются соединить входы ВИДЕО доп. камеры и вызывной панели.

ВАРИАНТЫ СХЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЛОСКОГО КАБЕЛЯ



РИС. 1
основная схема соединений

Блок **MC-VZ Pro** может быть подключен к монитору видеодомофона двумя способами, как показано на рисунках 1 и 2, каждому из которых соответствует свой режим работы устройства.

Полная схема включения. (Рис.1 выход цифрового сигнала **DATA** подключен) реализует основной режим работы, при котором формируется длительный и повторяющийся сигнал вызова от подъездного домофона. Максимальная продолжительность вызова определяется подъездным домофоном. Вызов производится до момента ответа с видеодомофона.

По упрощенной схеме (Рис.2) возможно подключение без линии **DATA** или для видеодомофонов не имеющих выхода цифрового сигнала **DATA**. При этом формируется короткий сигнал вызова с переходом в режим ожидания ответа.



РИС. 2
упрощенная схема соединений